

Alarma comunitaria ST-ALERTRF3



Descripción

El sistema ALERT RF3 está diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizaciones, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseño ofrece una apariencia sobria y minimalista para complementar cualquier escenario exterior.

ALERT R3 incluye una placa electrónica que proporciona todas las características esenciales para un sistema completo de alarma comunitaria. Sus principales características son admitir 128 usuarios inalámbricos con llaveros de hasta 500 metros y capacidad de emitir 3 tonos diferentes.

ALERT RF3 cuenta con un botón CFG permitiendo configurar los controles remotos de una forma rápida y sencilla. Estos audios podrán ser accionados hasta 500m de distancia con el llavero RF o a través de su entrada de zona.

ALERT RF3 incluye una fuente de 12VDC 2AMP, permitiendo sacar la máxima potencia al sistema electrónico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	90-240VAC
Rango de operación	9 a 15 VDC
Fuente de trabajo	Fuente Switching 12V 2Amp (Incluida)
Zonas de entrada	1 zonas para botón cableado Normalmente abierto enclavado N.O.
Potencia Audio	60W
Capacidad Audio	3 tonos
Botones	1 CFG
Compatibilidad llaveros RF	100m y 500m @433Mhz
Capacidad	128 llaveros
LED	1 indicadores LED RF
Tiempo auto apagado	10 min.
Dimensiones	200mm * 240mm * 140mm
Temperatura de Operación	0 a 50°C
Peso	0.9 Kg
Humedad Relativa	0 a 93% sin condensación



Distribución de teclas de llavero de 100m (incluido en el kit)
Control Remoto incluye batería de 12v 27A

DIAGRAMA DE CONEXIONES

- Mantener presionado el botón por 1 seg. para grabación de controles remotos.
- Mantener presionado el botón por 10 seg. para borrar controles remotos.



- * Respetar el orden de conexiones.
- * Usar la fuente incluida en el sistema o de 12VDC

ESCENARIOS DE INSTALACIÓN

Comunidades, Condominios Residenciales, Centros Comerciales, Fabricas e Industrias, Instituciones, etc.



GARANTÍA

Estos productos están garantizados por Shoctix Factory SAC. Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra sellado por la entidad expendedor. La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Shoctix Factory o por un distribuidor asignado por el mismo. Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales de cada país.

Fabricado por:

SHOCTIX
FACTORY ELECTRONICS



Distribuidor Autorizado:

Marca Peruana